

Micro-Scope 3a



Micro-Scope 3a は世界的ベストセラー、マイクロコープシリーズの最新作で DMX512-A を含む全ての DMX に対応するポータブルテスター & アナライザーです。

Micro-Scope 3a で新たに追加された機能は、

- * オン/オフ可能なバックライト付 LCD
- * 受信データのバイナリー表示
- * チャンネル上のフリッカーデータをトラックダウンできる、ハンドモード フリッカーファインダー
- * 節電モードによるバッテリータイプの DMX ブースターとしての用途。
- * 200 種以上のムービングライトライブラリーを内蔵ランプタイプとアドレスを設定するだけでインテンシティ、パン/チルト、カラー、ゴボの機能テストが可能
- * オフラインエディター Mic-Edit (別売) を使い、新たなランプライブラリーの作成、本体へのダウンロード

Upgrade Policy:

以前お買い上げの Micro-Scope 1、2、2a はメーカーでの改造で、また Micro-Scope 3 は最新のファームウェアチップに交換することで 3a の新しい機能が利用できます。詳しくはお買い上げ頂いた代理店へお問い合わせ下さい。

従来モデルからの基本性能は、

Features Include:

- * DMX512 と MIDI 受信
- * バーチャート、10進 パーセント及び16進表示
- * アップデートレート、受信チャンネル数、ブレイク及びマークアフターブレイクタイム表示
- * 単独チャンネルの最大・最小及び現在のレベル表示
ダブル及びシングルエンドケーブルテスト
- * DMX512 の送信あるいはバッファーされた DMX512 及び MIDI の再発信
- * 15 のスナップショット付きプリセットメモリー
- * コンソール故障時の、オートバックアップ及びプリセットの送信



Receiver:

- * 24ch 分のレベルをバーグラフで一括表示
- * 6ch 分のレベルを16進法、%、256分割で表示
- * 最大、最小、現在のいずれかのレベル表示
- * アップデートレート、ブレイクタイム、MaBタイミングの表示
- * 受信チャンネル数の表示
- * 全てのスタートコードの分析
- * トリガー出力の検出
- * MIDI信号の分析、表示

Transmitter:

- * リグ: 1ch へのレベル送信
- * ダイナミック: 任意のチャンネル範囲へ一括レベル送信
- * オール: 全てのチャンネルの一括レベル送信
- * メモリー: プリセットシーンの再生 (15メモリー)

Cable Test:

- * シングルエンドテスト: ショート、ターミネーション
- * ダブルエンドテスト: ピン配線チェック

Specifications:

サイズ: 120 x 90 x 40mm
重量: 300g
外部電源: 9V/300mA DC
内部電源: 4.5V ニッカドバッテリー
付属品: AC/DC アダプタ、専用ポーチ

